

MC-Computer OUT1

Patch für Ersatz der beiden IC s 4702 (J1 / J2)

J1 wird durch 7404 und J2 durch 74LS393 ersetzt. Alle Pins von J1 und J2 (bis auf VCC) müssen freigeritzt werden. Auch der Switch Bd1 muss von den Masseverbindungen getrennt werden.

Die Pins 8 und 16 von J1 und J2 bleiben frei. Die Neuverdrahtung erfolgt nach dieser Schaltung:

